

## 常見手機 - Samsung 手機 (以 SGH-Z508 為例)

### GPRS 服務設定

1. 按「[功能表](#)」進入主目錄-> 選擇「[設定](#)」→「[連線設定](#)」→「[連接](#)」→ 選定模式組 → 按「[選擇](#)」進入修改。
2. 依照下表輸入項目。完成後，按「[儲存](#)」鍵儲存設定。

設定名稱	CSL Preapid GPRS
存取點名稱	cslp1
驗證類型	一般
用戶名	請留空
密碼	請留空
協議	HTTP
主頁網址	<a href="http://192.168.58.230/prepaid/index.jsp">http://192.168.58.230/prepaid/index.jsp</a>
代理服務器地址	192.168.59.51
端口	8080
持續時間(秒)	300

3. 按「[返回](#)」鍵回到主目錄，然後選擇「[流動互聯網](#)」→「[網絡設定](#)」→ 選擇「CSL Preapid GPRS」設定。
4. 完成後，按「[結束](#)」鍵離開。

### MMS 服務設定

1. 按「[功能表](#)」進入主目錄，選擇「[設定](#)」→「[連線設定](#)」→「[連接](#)」→ 選定模式組 → 按「[選擇](#)」進入修改。
2. 依照下表輸入項目。完成後，按「[儲存](#)」鍵儲存設定。

設定名稱	CSL Prepaid MMS
存取點名稱	cslp1
驗證類型	一般
用戶名	請留空
密碼	請留空
協議	WAP
主頁網址	http://mms.hkcsl.com:8002
閘道器地址	192.168.59.51
安全連接	關閉
持續時間(秒)	300

3. 按「[返回](#)」鍵回到主目錄，然後選擇「[信息](#)」→「[設定](#)」→「[多媒體信息](#)」。

4. 依照下表輸入項目。完成後，按「儲存」鍵儲存設定。

發送設定	優先等級	一般
	信息有效期	自定時間
	自定時間(小時)	72
	發送時間	立即
取回設定	本國網絡	自動下載
	漫遊網絡	自動下載
	發送報告	<input type="checkbox"/>
	發送讀取報告	<input type="checkbox"/>
	拒絕匿名信息	<input type="checkbox"/>
	拒絕廣告信息	<input type="checkbox"/>
多媒體信息模式		CSL Prepaid MMS
信息大小		300 KB

5. 完成後，按「返回」鍵離開。